

Gigaset DX600A ISDN

„Kommunikation auf allen Leitungen“

ISDN-Komforttelefon für bis zu 10 Rufnummern
erweiterbar zur Telefonanlage mit 6 Mobilteilen,
Fax- und Ethernet-Anschluß
3-fach Anrufbeantworter teilbar für 3 Rufnummern
Großes 3,5" TFT-Farbdisplay



Anschluß: ISDN - Mehrgeräteanschluß So (DSS1)
Ethernet (LAN)

Standards: DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth, Euro-ISDN,

Konfiguration: erweiterbar auf 6 Mobilteile
interner a/b-Anschluß für Fax
Headset-Anschluß über Bluetooth und 2,5 mm Klinke
„link2mobile“ - Kombination mit Bluetooth-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz (mit update ab Mitte 2010)
Ethernet-Anschluß, z.B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf online-Telefonbücher
Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater und kombinierbar mit Türsprechstelle Gigaset HC450

Brillanter Klang

- o Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- o Interngespräche in HDSP*-Qualität
z.B. mit Mobilteil; C59H, S79H, SL78H, SL400H
(entspr. CAT-iq 1.0 wideband voice)
- o Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- o Headset Anschluß;
über Bluetooth (Freisprech- oder Headset-Profile)
oder 2,5mm Klinke
- o Polyphone Klingelmelodien; persönliche Sounds downloadbar
- o Hörgeräte-kompatibel

Display

- o 3,5 " (8,9cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display;
320 x 240 Pixel, (65k Farben)
- o Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- o Screensaver (z.B. Uhr, Kalender ,...) oder Dia-Show einstellbar;
- o download von persönlichen Bildern
- o komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- o verschiedenen Sprachen einstellbar
- o Anzeige neuer Nachrichten,
Betriebszustände, Gesprächszeit- / Kosten je MSN

Adressbuch und Wahlfunktion

- o Adressbuch für 750 Einträge (vCard),
(Name, Vorname, 3 Nummern, e-mail, Termin,
mit Foto und Sound für Picture-CLIP (VIP-Ruf)
- o Schnelle Suche durch Namenseingabe
- o Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- o vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor Wahl) mit Korrekturmöglichkeit
- o 6 Zieltasten für Direktwahl wichtiger Rufnummern oder Funktionen, z.B. Rückfrage
- o Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2-9
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung

ISDN-Funktionen

- o ISDN-Mehrgeräteanschluß (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- o für 10 Rufnummern (MSN)
- o 2 gleichzeitige Gespräche
- o Datum/Uhrzeit - Synchronisation
- o Anruferanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- o Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- o Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- o Dreierkonferenz (3 PTY)
- o Anklopfen / annehmen / abweisen (CW)
- o Anrufumleitung (CF)
- o Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- o Verbinden im Amt (ECT)
- o Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- o Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (AOC)
- o Belegt bei Belegt (kein Zweit-anruf stört)
- o Umschaltung der Tastatur auf:
Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von * und #

Anruferanzeige und -Signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers und der angerufenen MSN
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o Display und Freisprechtaste leuchten
- o 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- o Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- o Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- o Separater Klingelton für Interngespräche
- o "Ruhe vor anonymen Anrufern"
Anrufer ohne CLIP-Nr werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus; zeitgesteuerte Klinkelabschaltung

Ruflisten

- o Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- o Ruflisten für:
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe
 - angenommen Rufe
 - alle Anrufe
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
(Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- o Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichtentaste

Weitere Funktionen

- o Plug & Play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder per WEB-Interface
- o Datum / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder WEB-Uhr
- o Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung z.B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- o Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- o Kalender mit Monatsansicht
- o Verwaltung von bis zu 30 Terminen: mit Hinweistexten und eigener Melodie
- o Wecker mit Schlummerfunktion (Snooze) einstellbar für Montag -Freitag oder täglich
- o "Internname" der Basis editierbar

SMS-Funktion ¹⁾

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Centrum mit erster Sende-SMS
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für bis zu 63 Kurz-SMS
- o Versenden von SMS als e-mail oder Fax
- o Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- o Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB.
- o SMS protocol 1
- o MSN spezifische SMS-Eingangs-Liste

Bluetooth TM

- o Für 2 gleichzeitige Verbindungen z. B. Headset und Handy
- o Unterstützte Bluetooth Profile:
 - serial-, headset-, Freisprech-Profil
 - OBEX für vCard-Austausch
- o **Link2mobile** (mit kostenlosem SW-update ab Sommer 2010)
 - bis zu 5 GSM-Handy anmeldbar
 - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
 - Handy-Anruf an Basis oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

Integrierter 3-fach Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
 - o Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern (MSN)
 - o Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
 - o Voreingestellter Ansagetext (plug & play)
 - o 3 individuelle Ansage- und 3 individuelle Hinweistexte (à 170 Sek.) aufsprechbar
 - o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion einstellbar
 - o Mithören eingehender Nachrichten an Basis oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
 - o Einfache Bedienung über Basis und Mobilteile
 - o Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
 - o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1 / 2 / 3 Minuten, unbegrenzt
 - o Rufannahme einstellbar: sofort, automatisch, nach 10, 18, oder 30 Sekunden
 - o Anzeige neuer Nachrichten an Basis und Mobilteil
 - o Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an ext. Nummer möglich (CLIP, Datum/ Uhrzeit)
 - o Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
 - o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen sind unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

WEB-Interface / online-Funktionen

- o Ethernet-Anschluß zur Verbindung mit dem PC (über Router) oder per Bluetooth

WEB-Konfigurator; Telefon über den PC einstellen

- o Einfache Systemkonfiguration per PC
- o MSN-Verwaltung; Zuordnung der Sende-Empfangs-Nummern an Basis, Mobilteile, Fax-Anschluß und Anrufbeantworter
- o Systemeinstellung am PC abspeichern
- o Zugriff auf online-Telefon-/ Branchenbücher
- o Rückwärtssuche über die Telefonnummer
- o automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse,...
- o Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z.B. Wetter, RSS-Feeds, (RAP 1.0 und 1.1)
- o Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- o Zukunftssicher durch automatische Firmware-updates

Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- o Adressbuch- Synchronisation mit Microsoft Outlook 2003/2007/Express und Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- o Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP- Qualität; z.B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod ^R-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- o Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture-CLIP
- o CTI-Unterstützung; mit dem PC wählen (z.B. aus Outlook); sprechen an der Basis

Leistungsmerkmale beim Betrieb mit mehreren Mobilteilen und Fax-Anschluß

- o 2 gleichzeitige Externgespräche
- o 2 gleichzeitige Interngespräche:
- o MSN-Nummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluß beliebig zuordenbar
- o Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- o Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- o Dreier-Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)



- o Strahlungsfrei² im Standby-Betrieb, bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen³
- o Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
- o Strahlungsarm beim Telefonieren; 80% Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
- o Automatische Reduzierung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- o Geringer Stromverbrauch durch modernes Schaltnetzteil

* High-Definition-Sound-Performance

¹ Netz-, Provider-abhängig

² Abschaltung der DECT-Sendeleistung

³ wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO-ModePlus unterstützen

Technische Daten

- o Zukunftssichere SW-Architektur
- o Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)
- o Großer 32 MByte Flash
- o Automatischer Firmware-update über Gigaset Konfigurationsserver
- o Unterstützte Codecs: G.711, G.722, G.726

Abmessungen

- o B x H x T
263 x 108 (incl. Display) x 185 mm
(T incl. Hörer: 202 mm)
- o Gewicht
770 gr.

Lieferumfang

- o 1 ISDN-Telefon
- o 1 Netzgerät
- o 1 ISDN-, 1 Ethernet-, 1 Fax-Kabel (RJ11- RJ11)
- o 1 Bedienungsanleitung
- o 1 CD-ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync für Micorsoft (Mac-Version als download über www.gigaset.com/de)

