


E630A GO

**Robust und zuverlässig
mit Anrufbeantworter
mit Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft**

- o wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- o Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- o Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- o Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluß mit 1 Telefon-Nummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluß: für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
- o Cloudbasierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (IOS / Android)
- o Integrierter 3-facher Anrufbeantworter für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung teilbar für 3 Telefonnummern



Gigaset online Service

- o Zugang zu Gigaset Cloud Service
- o Anzeige verpasster Anrufe und AB-Nachrichten am Smartphone
- o Anzeige eingehender Emails am Mobilteil
- o Zugang zu online-Telefonbüchern (z.B. Klicktel) inkl Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBay™, etc
- o Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- o Kompatibel zu Gigaset Apps:
 - Gigaset Elements-App, zur Anzeige verpasster Anrufe/ AB-Nachrichten am smartphone
 - Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App, einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio Qualität

- o brillante Audioqualität (HDSP-HighDefinitionSoundPerformance) bei VoIP-Gesprächen
- o Hörer-Profil einstellbar; hoher / tiefer Frequenzbereich
- o „Profil“-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung, 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- o Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von: Hörer, Freisprechen, Headset, Klingel-/ Hinweistöne
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebszeiten

- o Sprechzeit: bis zu 14 Stunden
- o Standby-Zeit: bis zu 310 Stunden

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basis
- o Strahlungsfrei ¹⁾ im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile ²⁾
- o Geringer Energieverbrauch

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Einträge; Name, Vorname, 3 Tel-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Ruf (Klingmelodie-Zuordnung)
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern,
- o Programmierbare Kurzwahl-tasten (Tasten 2-9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW),
- o Rückfrage / Flash (Flash-Zeiten programmierbar)
- o Unterstützung von Vorwahlziffern
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Telefonbuchtransfer von MS-Outlook ins Mobilteil
- o Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Rufnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, ..

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- o Vibrationsalarm
- o blinkende Hörer-Taste und farbige Anruferanimation
- o Anruferanzeige mit Nummer oder Name (CLIP/CNIP)³⁾
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Tag- / Nachtmodus; zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil; ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- o Ruhe vor anonymen Anrufern; Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste; signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Weitere Funktionen

- o gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- o Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- o Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- o Geburtstag - Erinnerung
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Snooze-Funktion
- o Babyphone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z.B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf)
Wahl einer Rufnummer durch drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen¹⁾
z.B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc
- o Datum und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert
- o Basisstationen und Ladeschale wandmontagefähig

Display

- o beleuchtetes TFT-Farb-Display
HxB: 38 x 32 mm; Diagonale 46 mm (1,8")
(128x160 Pixel, 6 Zeilen, 65.000 Farben)
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar,
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund

Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog oder Digitaluhr
- o Info-Dienste, News-Ticker, etc
- o 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

Tastatur

- o Wasserdicht und staubgeschützt
- o beleuchtet
- o 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- o 5-Wege-Navigationstaste
- o „Abheben“ und Freisprech-Taste; leuchtet bei Anrufen (grün)
- o Auflegen / Ein-/Aus-Taste, (rot beleuchtet)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste

SMS-Funktion³⁾

- o Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)³⁾
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 50 Kurz-SMS
- o Automatische Registrierung im SMS-Zentrum, mit versenden der ersten SMS
SMS-Zentrum: „Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt
- o Versenden von SMS an e-mail-Adresse
- o Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Telefonbuch

E-Mail³⁾

- o Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- o Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- o Löschen von E-Mail mit dem Mobilteil

Zubehör: (nicht im Lieferumfang enthalten)

- o erweiterbar auf 6 Mobilteile
- o Kopfhörer (mono) 2,5mm Klinkenstecker
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset **Repeater 2.0** (max 2.anmeldbar)
- o Vorteile mit Repeater 2.0
Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und beste Sprachqualität (HDSP)

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Interngespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wiederanruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Integrierter 3-facher Anrufbeantworter

- o Für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- o Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz u. IP) mit individuellen Ansagetexten
- o Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion
- o 3 Ansage und 3 Hinweistext (170 Sek.) individuell besprechbar
- o Standardansage voreingestellt (plug&play)
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- o Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungsfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar:
1 min, 2 min, 3 min, unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar:
Sofort, automatisch, nach 10, 18, oder 30 Sek.
- o Fernabfrage möglich (PIN - geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

- 1) Abschaltung der DECT-Sendeleistung
- 2) wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen
- 3) abhängig vom Netzbetreiber

Technische Daten

Konfiguration:

- o Anschluss:
 - 1 Festnetz-Anschluß (a/b-analog)
 - 1 IP/Ethernet-Anschluß (IEEE802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluß für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
- o Einsatz: Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
- o Standard: DECT, GAP, HDSP, SMS über Festnetz oder IP (RTP)¹, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
- o erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile (Zubehör)
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater (Zubehör)

Mobilteil

- o Standby: bis zu 310 h
- o Gesprächszeit: bis zu 14 h
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 h
- o Reichweite
 - in Gebäuden: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Abmessungen
 - L x B x H
 - 154 x 52 x 30mm
 - Gewicht (incl.Akku)
 - ca.135g

Basisstation

- o Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Wandmontagefähig
- o Abmessungen :
 - H x B x D
 - 105 x 132 x 46mm
 - Gewicht
 - ca. 120g

Ladeschale

- o Abmessungen:
 - L x B x H
 - 75 x 74 x 39mm /
 - Gewicht
 - ca. 40g

Verpackungsinhalt

- o 1 Mobilteil, mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Anschluß
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Ladeschale
- o 1 Basisstation GO-Box100 mit Aufstellrahmen
- o 2 Standard-Akku AAA (NiMH)
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 1 LAN-Kabel
- o 2 Netzteile, für Basis und Ladeschale
- o 1 Bedienungsanleitung

Farbe:

- o Schwarz